

目次

容量市場システム マニュアル

#B00 容量停止計画

1 章 容量停止計画管理について	
(1) 容量停止計画のシステム操作	1
2 章 容量停止計画の照会	
(1) 照会手順	2
3 章 容量停止計画の更新	
(1) 更新手順 (画面)	8
4 章 容量停止計画の追加登録	
(1) 追加登録手順 (画面)	13
変更履歴	19

（１）容量停止計画のシステム操作

容量停止計画のシステム操作は、以下のとおりです。

実施する操作に該当するページを参照してください。

容量停止計画の新規登録

容量停止計画の新規登録を実施する場合

容量市場システムマニュアル_一括登録・変更を参照

容量停止計画の更新・追加登録

登録済の容量停止計画情報を検索・照会する場合

2 章 容量停止計画の照会

容量停止計画を変更する場合（画面操作）

3 章 容量停止計画の更新

容量停止計画を追加登録する場合（画面操作）

4 章 容量停止計画の追加登録

容量停止計画を変更・追加登録する場合（csvファイル）

容量市場システムマニュアル_一括登録・変更を参照

(1) 照会手順

- ① 画面左上部のメニューから、[容量停止計画一覧画面]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー: 電気管理事業部0821管理

ログアウト

リクワイアメント・アセスメント

- アセスメント管理(共通)
- 容量停止計画一覧画面**
- アセスメント算定結果一覧画面
- 差替配分供給力一覧画面
- ペナルティ対象一覧画面
- アセスメント一覧画面(事業者毎) - 発動指令以外
- アセスメント一覧画面(事業者毎) - 発動指令
- 容量停止計画(安定・変動単独)
- 容量停止計画(変動アグリ)
- 供給指示
- 発動指令
- 需給ひっ迫のおそれ管理

ペナルティ

容量確保契約金額対応

容量拠出金対応・容量確保契約金額対応共通

その他共通

お知らせ区分

検索

[容量停止計画一覧画面]をクリック

(1) 照会手順

② 容量停止計画一覧画面が表示されます。検索条件入力後、[検索]をクリックしてください。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面

実需給年度	YYYY	計画提出事業者コード	0921	計画提出事業者名	
容量停止計画ID	半角英数字10桁	計画提出日	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD		
電源等識別番号	半角英数字10桁	電源等の名称	50文字以内	枝番	数字4桁以内
容量停止期間	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD	容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画（広域提出） <input type="checkbox"/> 容量停止計画（事業者提出）		
最新回次切替	<input checked="" type="checkbox"/> 最新回次のみ表示				

検索

検索条件を入力後、[検索]をクリック

(1) 照会手順

③ 検索条件を入力し検索すると、容量停止計画の検索結果が表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面

実需給年度

2024

計画提出事業者コード

0921

計画提出事業者名

容量停止計画ID

1202400001

計画提出日

2024/04/10

~

YYYY/MM/DD

電源等識別番号

2024101301

電源等の名称

パターン013-01

枝番

1

容量停止期間

YYYY/MM/DD

~

YYYY/MM/DD

容量停止計画区分

☐ 容量停止計画（広域提出） ☐ 容量停止計画（事業者提出）

最新回次切替

☒ 最新回次のみ表示

検索

容量停止計画一覧

実需給年度	計画提出 事業者コード	計画提出 事業者名	容量停止計画ID	回次	計画提出日時	メール送信日時	容量停止計画区分	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	差替ID	差替元 電源等識別番号	受電地点特定番号
2024	0921	パターン092-1	1202400001	1	2024/04/10 14:07	-	容量停止計画（広域提出）	2024101301	パターン013-01	安定電源	-	-	0100001111223344000...

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ 最後へ>>

一覧出力

検索結果が表示される

Copyright ©OCTO. All Rights Reserved.

(1) 照会手順

④ [一覧出力]をクリックすると、アセスメント算定諸元一覧のCSV結果がダウンロードされます。

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面

実需給年度*
2024

計画提出事業者コード
0921

計画提出事業者名

容量停止計画ID
1202400001

計画提出日
2024/04/10 ~ YYYY/MM/DD

電源等識別番号
2024101301

電源等の名称
パターン013-01

枝番
1

容量停止期間
YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD

容量停止計画区分
☐ 容量停止計画（広域提出） ☐ 容量停止計画（事業者提出）

最新回次切替
☒ 最新回次のみ表示

検索

容量停止計画一覧

実需給年度	計画提出事業者コード	計画提出事業者名	容量停止計画ID	回次	計画提出日時	メール送信日時	容量停止計画区分	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	差替ID	差替元 電源等識別番号	受電地点特定番号
2024	0921	パターン092-1	1202400001	1	2024/04/10 14:07	-	容量停止計画（広域提出）	2024101301	パターン013-01	安定電源	-	-	0100001111223344000...

1-1件（全1件）<<最初へ 前へ 1 / 1 次へ 最後へ>>

一覧出力

CSV出力

一覧出力_容量停止...CSV

すべて表示

一覧出力をクリック

CSV出力

(1) 照会手順

⑤ [計画提出事業者コード]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面

実需給年度: 2024

計画提出事業者コード: 0921

計画提出事業者名:

容量停止計画ID: 1202400001

計画提出日: 2024/04/10 ~ YYYY/MM/DD

電源等識別番号: 2024101301

電源等の名称: パターン013-01

枝番: 1

容量停止期間: YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD

容量停止計画区分: ☐ 容量停止計画 (広域提出) ☐ 容量停止計画 (事業者提出)

最新回次切替: ☒ 最新回次のみ表示

検索

容量停止計画一覧

実需給年度	計画提出 事業者コード	計画提出 事業者名	容量停止計画ID	回次	計画提出日時	メール送信日時	容量停止計画区分	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	差替ID	差替元 電源等識別番号	受電地点特定番号
2024	0921	パターン092-1	1202400001	1	2024/04/10 14:07	-	容量停止計画 (広域提出)	2024101301	パターン013-01	安定電源	-	-	0100001111223344000...

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >>最後へ>>

一覧出力

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

[計画提出事業者コード]をクリック

(1) 照会手順

- ⑥ 容量停止計画確認・変更画面が表示されます。
- ⑦ 検索条件入力後、[検索]をクリックしてください。
- ⑧ 検索結果が表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面

実需給年度

2024

計画提出事業者コード

0921

計画提出事業者名

パターン092-1

容量停止計画ID

1202400001

計画提出日

YYYY/MM/DD

~

YYYY/MM/DD

電源等識別番号

2024101301

電源等の名称

50文字以内

枝番

数字4桁以内

容量停止期間

YYYY/MM/DD

~

YYYY/MM/DD

容量停止計画区分

☐ 容量停止計画（広域提出）☐ 容量停止計画（事業者提出）

検索

容量停止計画（最新）

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	時
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域提出）	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 /1 次へ> 最後へ>>

編集開始 キャンセル 更新

一覧出力

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										

検索条件を入力後、[検索]をクリック

検索結果が表示される

(1) 更新手順 (画面)

- ① 容量停止計画確認・変更画面にて編集したい対象の容量停止計画のチェックボックスにチェックを入れてください。
- ② [編集開始]をクリックしてください。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面

実需給年度	2024	計画提出事業者コード	0921	計画提出事業者名	パターン092-1
容量停止計画ID	1202400001	計画提出日	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD		
電源等識別番号	2024101301	電源等の名称	50文字以内	枝番	数字4桁以内
容量停止期間	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD		容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画（広域提出） <input type="checkbox"/> 容量停止計画（事業者提出）	

検索

容量停止計画（最新）

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域提出）	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025...

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >>最後へ>>

編集開始

キャンセル

更新

一覧出力

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-								
2024	-								
2024	-								
2024	-								
2024	-								
2024	-								
2024	-								
2024	-								
2024	-								
2024	-								

編集対象情報にチェック（複数選択可）を入れ
[編集開始]をクリック

(1) 更新手順 (画面)

- ③ 容量停止計画を変更する場合、登録区分を変更として作業開始日時、作業終了日時を編集してください。
容量停止計画を取消する場合、登録区分を取消としてください。
- ④ [更新]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面

実需給年度	2024	計画提出事業者コード	0921	計画提出事業者名	パターン092-1
容量停止計画ID	1202400001	計画提出日	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD		
電源等識別番号	2024101301	電源等の名称	50文字以内	枝番	数字4桁以内
容量停止期間	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD	容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画 (広域提出) <input type="checkbox"/> 容量停止計画 (事業者提出)		

検索

容量停止計画 (最新)

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時	登録区分
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域提出)	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025/03/31 23:31	登録

変更情報入力欄

容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時	登録区分
容量停止計画 (広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025/03/31 23:31	登録

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 /1 次へ >>最後へ>

編集開始

キャンセル

更新

一覧出力

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										

作業開始日時、作業終了日時を編集

[更新]をクリック

(1) 更新手順（画面）

- ⑤ 確認ダイアログが表示されます。
変更情報入力欄の情報を更新する場合、[OK]をクリックしてください。
変更情報入力欄の情報を更新しない場合、[キャンセル]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザー名：電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面

実需給年度2024

計画提出事業者コード0921

計画提出事業者名パターン092-1

容量停止計画ID1202400001

計画提出日YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD

電源等識別番号2024101301

電源等の名称50文字以内

枝番

数字4桁以内

容量停止期間YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD

容量停止計画区分

☐ 容量停止計画（広域提出）

☐ 容量停止計画（事業者提出）

検索

容量停止計画（最新）

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	受電地点特定番号	作業開始日時	作業終了日時
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域提出）	1202400001	2024101301	0100001111223344000001	パターン013... 00004	2024/10/01 00:00 2025/03/31 23:59

変更情報入力欄

日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時	登録区分
14:07	容量停止計画（広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	1	パターン013...	00004	2024/10/02 00:00	2025/04/01 23:31	変更

1-1件（全1件）

編集開始

キャンセル

更新

一括出力

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

確認ダイアログが表示される

変更情報入力欄の更新処理を実行します。よろしいですか？

OK

キャンセル

(1) 更新手順 (画面)

- ⑥ 更新した場合、その旨のメッセージが容量停止計画確認・変更画面の上部に出力されます。
変更情報入力欄が更新されていることを確認してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部 0921管理

ログアウト

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面

更新処理を実行しました。

実需給年度2024

計画提出事業者コード0921

計画提出事業者名パターン092-1

容量停止計画ID1202400001

計画提出日YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD

電源等識別番号2024101301

電源等の名称50文字以内

枝番数字4桁以内

容量「更新処理を実行しました。」とメッセージが表示される

容量停止計画区分☐ 容量停止計画 (広域提出) ☐ 容量停止計画 (事業者提出)

検索

容量停止計画 (最新)

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域提出)	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025...

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

1-1件 (全1件)

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ 最後へ>>

編集開始 キャンセル 更新

一覧出力

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										

(1) 更新手順（画面）

- ⑦ 更新を完了した場合、変更の結果が一括登録・変更画面にて表示されます。
登録ファイル名の項目に「画面から登録」というステータスで表示されます。
更新処理終了後、登録結果がNGと表示された場合はNGのリンクをクリックすると、NG結果のcsvファイルがダウンロードされます。
登録結果がOKと表示された場合は容量停止計画一覧画面で再検索すると画面に更新した容量停止計画が表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00

ユーザー名: 電気管理事業部0921管理

ログアウト

一括登録・変更結果確認画面

[TOP](#) > [その他共通](#) > [一括登録・変更結果確認画面](#)

ファイル種別

容量停止計画

登録ファイル名

150文字以内

事業者コード

0921

事業者名

ユーザ名

50文字以内

登録日時

YYYY/MM/DD HH:MM

~

2024/04/01 23:59

登録結果NGのみ表示

☐

検索

一括登録・変更結果確認一覧（検索結果）

一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザ名	登録結果
322	2024/04/01 12:00	容量停止計画	画面から登録	0921	パターン092-1	電気管理事業部0921...	OK

1-1件（全1件）

<<最初へ
前へ
1 / 1
次へ
最後へ>>

一覧出力

「画面から登録」と表示される

(1) 追加登録手順（画面）

① 容量停止計画確認・変更画面にて追加情報入力欄の[編集開始]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電力広域管理事業部0921管理

ログアウト

検索

容量停止計画（最新）

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域提出）	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

変更情報入力欄

選択

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	
<input type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >>最後へ>>

編集開始 キャンセル 更新

一覧出力

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										

編集開始 キャンセル 表示 更新

添付資料

アップロードするファイルを選択してください

ファイル選択 アップロード

[編集開始]をクリック

戻る

(1) 追加登録手順 (画面)

② 追加情報入力欄にて、電源等識別番号、枝番、作業開始日時、作業終了日時、(差替ID)を入力後、[表示]をクリックしてください。
キャンセルする場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0921管理

ログアウト

<input type="checkbox"/>	2024	2024/08/30 12:48	容量停止計画 (広...	A240000106	2024101302	パターン013-02	-	-	0100001111223344000001	
<input type="checkbox"/>	2024	2024/09/30 17:47	容量停止計画 (事...	A240000114	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	
<input type="checkbox"/>	2024	2024/09/30 17:47	容量停止計画 (事...	A240000115	2024101302	パターン013-02	-	-	0100001111223344000001	

1-13件 (全13件)

<<最初へ <前へ 1 /1 次へ 最後へ>>

編集開始

キャンセル

更新

一覧出力

追加情報入力欄

電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時	登録区分
2024101301		半角英数字10桁			1			2024/04/01 00:00	2024/05/01 00:30	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番

編集開始

キャンセル

表示

更新

添付資料

アップロードするファイルを選択してください

ファイル選択

アップロード

[表示]をクリック

(1) 追加登録手順（画面）

- ③ [表示]をクリックすると、画面に電源等の名称、受電地点特定番号、停止設備、系統コードといった電源の情報が表示されます。
- ④ [更新]をクリックしてください。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0921管理

ログアウト

<input type="checkbox"/>	2024	2024/08/30 12:48	容量停止計画（広…	A240000105	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	
<input type="checkbox"/>	2024	2024/08/30 12:48	容量停止計画（広…	A240000106	2024101302	パターン013-02	-	-	0100001111223344000001	
<input type="checkbox"/>	2024	2024/09/30 17:47	容量停止計画（事…	A240000114	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	
<input type="checkbox"/>	2024	2024/09/30 17:47	容量停止計画（事…	A240000115	2024101302	パターン013-02	-	-	0100001111223344000001	

1-13件（全13件）<<最初へ<前へ1/1次へ>最後へ>>

編集開始キャンセル更新一覧出力

追加情報入力欄

電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時	登録区分
2024101301	パターン013-01	半角英数字10桁		010000111122334400…	1	パターン01…	00004	2024/04/01 00:00	2024/05/01 00:30	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番
半角英数字10桁		半角英数字10桁			数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM	新規採番

編集開始キャンセル表示更新

添付資料

アップロードするファイルを選択してください

ファイル選択

アップロード

[更新]をクリック

(1) 追加登録手順（画面）

- ⑤ 確認ダイアログが表示されます。
追加情報入力欄の情報を更新する場合、[OK]をクリックしてください。
追加情報入力欄の情報を更新しない場合、[キャンセル]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画 (最新)

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域提出)	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025/03/31 23:31

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

1-1件 (全1件)

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ 最後へ>>

編集開始 キャンセル 更新

一覧出力

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-	2024101301	パタ			0001111223344000...	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025/03/31 23:31
2024	-	-	-	半角英数字10桁					数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM
2024	-	-	-	半角英数字10桁					数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM
2024	-	-	-	半角英数字10桁					数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM
2024	-	-	-	半角英数字10桁					数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM
2024	-	-	-	半角英数字10桁					数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM
2024	-	-	-	半角英数字10桁					数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM
2024	-	-	-	半角英数字10桁					数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM
2024	-	-	-	半角英数字10桁					数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM
2024	-	-	-	半角英数字10桁					数字4桁以内			YYYY/MM/DD HH:MM	YYYY/MM/DD HH:MM

編集開始 キャンセル 表示 更新

添付資料

アップロードするファイルを選択してください

ファイル選択 アップロード

戻る

確認ダイアログが表示される

追加情報入力欄の更新処理を実行します。よろしいですか？

OK キャンセル

(1) 追加登録手順（画面）

⑥ 更新した場合、その旨のメッセージが容量停止計画確認・変更画面の上部に出力されます。

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザー名：電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面

更新処理を実行しました。

実需給年度2024

容量停止計画ID1202400001

電源等識別番号2024101301

容量停止期間

計画提出事業者コード0921

計画提出日YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD

電源等の名称50文字以内

計画提出事業者名パターン092-1

枝番数字4桁以内

容量停止計画区分☐ 容量停止計画（広域提出） ☐ 容量停止計画（事業者提出）

検索

更新処理を実行しました。」とメッセージが表示される

容量停止計画（最新）

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域提出）	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025...

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 /1 次へ >>最後へ>>

編集開始 キャンセル 更新

一覧出力

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										

(1) 追加登録手順（画面）

- ⑦ 登録を実施した場合、登録の結果が一括登録・変更画面にて表示されます。
登録ファイル名の項目に「画面から登録」というステータスで表示されます。
更新処理終了後、登録結果がNGと表示された場合はNGのリンクをクリックすると、NG結果のcsvファイルがダウンロードされます。
登録結果がOKと表示された場合は容量停止計画一覧画面で再検索すると画面に新規登録した容量停止計画が表示されます。

メニュー

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00
ユーザ名：電気管理事業部0921管理

ログアウト

一括登録・変更結果確認画面

TOP > その他共通 > 一括登録・変更結果確認画面

ファイル種別

容量停止計画

登録ファイル名

150文字以内

事業者コード

0921

事業者名

ユーザ名

50文字以内

登録日時

YYYY/MM/DD

HH:MM

2024/04/01

23:59

登録結果NGのみ表示

☐

検索

一括登録・変更結果確認一覧（検索結果）

一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザ名	登録結果
322	2024/04/01 12:00	容量停止計画	画面から登録	0921	パターン092-1	電気管理事業部0921...	OK

1-1件（全1件）

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >> 最後へ>>

一覧出力

「画面から登録」と表示される

登録結果が表示される

版数	改版日	改版内容	備考