

## #G00 一括登録・変更

### 目次

1章 一括登録・変更について	
(1) 一括登録・変更のシステム操作	1
2章 一括登録・変更の実施	
(1) 一括登録・変更手順	2
3章 一括登録・変更結果の照会	
(1) 照会手順	7
4章 一括登録・変更対象ファイルのCSVの例・注意事項	
(1) 注意事項	11
(2) 容量停止計画	12
(3) アセスメント算定諸元	14
(4) 差替配分供給力	17
変更履歴	20

## (1) 一括登録・変更のシステム操作

一括登録・変更のシステム操作は、以下のとおりです。

実施する操作に該当するページを参照してください。

一括登録・  
変更

一括登録・変更を実施する場合

2章 一括登録・変更の実施

一括登録・  
変更結果の  
照会

一括登録・変更結果を照会する  
場合

3章 一括登録・変更結果の照  
会

## (1) 一括登録・変更手順

- ① 画面左上部のメニューから、[一括登録・変更画面]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00  
ユーザー名: 電力管理事業部0391管理

ログアウト

一括登録・変更

一括登録・変更画面

一括登録・変更結果確認画面

ユーザー権限管理

メール通知

お知らせ区分

検索

[一括登録・変更画面]をクリック

Copyright OCCTO. All Rights Reserved.

## (1) 一括登録・変更手順

- ② 一括登録・変更画面が表示されます。

メニュー | 容量市場システム ログイン日時：2024/04/01 12:00  
ユーザ名：電気管理事業部0381一般 [ログアウト](#)

一括登録・変更画面

[TOP](#) > [その他共通](#) > 一括登録・変更画面

ファイル種別*	<input type="text"/>
アップロードファイル*	<input type="text" value="アップロードするファイルを選択してください"/>

[ファイル選択](#)  
[アップロード](#)

## (1) 一括登録・変更手順


③ アップロードするファイル種別・ファイルを選択した後、[アップロード]をクリックしてください。

一括登録・変更画面

[TOP](#) > [その他共通](#) > 一括登録・変更画面

ファイル種別*	容量停止計画	<a href="#">ファイル選択</a>
アップロードファイル*	test.csv	<a href="#">アップロード</a>

選択できるファイル種別  
・容量停止計画  
・アセスメント算定諸元  
・差替配分供給力



[アップロード]をクリック

## (1) 一括登録・変更手順

- ④ 確認ダイアログが表示されます。  
アップロードを実施する場合、[OK]をクリックしてください。  
アップロードをキャンセルする場合、[キャンセル]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00  
ユーザー名：電気管理事業部0381管理

ログアウト

一括登録・変更画面

TOP > その他共通 > 一括登録・変更画面

ファイル種別\* 容量停止計画

アップロードファイル\* test.csv

ファイル選択

アップロード

アップロードを実施します。よろしいですか？詳細  
処理結果は一括登録・変更結果確認画面で確認して  
ください。

OK キャンセル

確認ダイアログが表示される

Copyright ©OCCO. All Rights Reserved.

## (1) 一括登録・変更手順

- ⑤ アップロードが完了した場合、その旨のメッセージが一括登録・変更画面の上部に出力されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00  
ユーザー名: 電気管理事業部0381管理 [ログアウト](#)

一括登録・変更画面

TOP > その他共通 > 一括登録・変更画面

CSVファイルtest.csvをアップロードしました。詳細処理結果は一括登録・変更結果確認画面で確認してください。

ファイル種別\*

アップロードファイル\*

[ファイル選択](#)

[アップロード](#)

アップロードが完了した旨のメッセージが出力

## (1) 照会手順

- ① 画面左上部のメニューから、[一括登録・変更結果確認画面]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時：2024/04/01 12:00  
ユーザ名：電気管理事業部0381管理

ログアウト

一括登録・変更結果確認画面

[一括登録・変更結果確認画面]をクリック

Copyright ©CCTO. All Rights Reserved.



## (1) 照会手順

- ② 検索条件を入力して[検索]をクリックしてください  
一括登録・変更結果確認画面にてアップロードしたファイルが正しく登録されていることを確認してください。  
正しく登録されている場合は登録結果に「OK」が表示されます。  
※登録が完了した場合、設定したユーザ情報のメールアドレスにメールが送信されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00  
ユーザ名: 電気管理事業部0381管理

一括登録・変更結果確認画面

TOP > その他共通 > 一括登録・変更結果確認画面

ファイル種別: 容量停止計画  
登録ファイル名: test.csv  
事業者コード: 0381  
事業者名:   
ユーザ名: 50文字以内  
登録日時: 2024/04/02 00:00 ~ 2024/04/02 23:59  
登録結果NGのみ表示:

[検索]をクリック

検索

一括登録・変更結果確認一覧 (検索結果)

一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザ名	登録結果
323	2024/04/02 12:00	容量停止計画	test.csv	0381	パターン038-1	電気管理事業部0381...	OK

1-1件 (全1件)

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ 最後へ>>

一覧出力

登録日時について未入力の場合は  
検索した日から3か月前まで検索対  
象となる。  
期間のうちどちらか片方のみ入力した  
場合でも最大3か月分のみ検索対  
象となる。

登録結果を確認

## (1) 照会手順

- ③ 一括登録・変更結果確認画面にてアップロードしたファイルが正しく登録されていない場合は登録結果に「NG」が表示されますのでリンクをクリックし、ダウンロードされたCSVでエラー内容を確認してください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00  
ユーザー名: 電気管理事業部0381管理

一括登録・変更結果確認画面

検索

検索結果

一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザー名	登録結果
323	2024/04/01 12:00	容量停止計画	test.csv	0381	パターン038-1	電気管理事業部0381...	NG

1-1件 (全1件)

一括出力

一括登録・変更結果...CSV

すべて表示

登録結果のリンクをクリック

CSVが出力される

## (1) 照会手順

④ [一覧出力]をクリックすると、一括登録・変更結果確認一覧の表示内容がCSVでダウンロードされます。

容量市場システム ログイン日時: 2024/04/01 12:00  
ユーザ名: 電気管理事業部0381一般 [ログアウト](#)

一括登録・変更結果確認画面

[TOP](#) > [その他共通](#) > 一括登録・変更結果確認画面

ファイル種別	<input type="text"/>	登録ファイル名	<input type="text" value="150文字以内"/>
事業者コード	<input type="text" value="0381"/>	事業者名	<input type="text"/>
登録日時	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> <input type="text" value="HH:MM"/> ~ <input type="text" value="2024/04/01"/> <input type="text" value="23:59"/>	登録結果NGのみ表示	<input type="checkbox"/>

[検索](#)

一括登録・変更結果確認一覧 (検索結果)

一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザ名	登録結果
323	2024/04/01 12:00	容量停止計画	test.csv	0381	パターン038-1	電気管理事業部0381...	OK
323	2024/04/01 12:00	容量停止計画	test.csv	0381	パターン038-1	電気管理事業部0381...	NG

1-2件 (全2件) <<最初へ <前へ 1 / 1 次へ>> 最後へ>>

[一覧出力](#)

[一覧出力]をクリック

CSVが出力される

一覧出力\_一括登録...csv

すべて表示 x

### (1) 注意事項

#### ① 登録するCSVファイルの文字コードに関して

規定されているファイル文字コードは、以下のとおりです。

【SJIS (MS932)】

テキストエディタでCSVを作成、保存する場合は文字コードANSIを選択してください。

※UTF-8等上記以外の文字コードのファイルをアップロードすると、登録結果がシステムエラーとなります。

#### ② 登録するCSVファイルの拡張子に関して

※ファイルの拡張子は【ファイル名.csv】のように小文字で作成してください（大文字で作成するとファイルが正常に登録されません）。

(2) 容量停止計画

※注意事項

- ・1レコードに複数月分の停止期間を含む本ファイルについて、新規分・変更分の停止期間の月毎に登録可能かチェックを行いますが、ひと月でも登録不可の月が存在すれば、エラーとし登録処理は実施しません。
- ・1度にアップロードできる上限レコード数はヘッダ行含め100レコードです。上限レコード数を超える場合は、ファイル分割を行い、複数回に分けてアップロードを実施をお願いします。

① 新規登録

```

1 | 容量停止計画ID | 実需給年度 | 電源等識別番号 | 電源等の名称 | 電源等差替ID | 差替元電源等識別番号 | 受電地点特定番号 | 枝番 | 停止設備(号機単位の名称) | 系統コード(号機単位) | 作業開始年月日 | 作業開始時刻 | 作業終了年月日 | 作業終了時刻 | 広域受付番号 | 出力可能容量[kW] | 容量停止計画登録状況 | 登録区分
2 | 1202400001 | 2024 | 1111111111 | パターン018-01 | | | 00000000000000000000000000000001 | 1 | パターン018-01_1号機 | 00006 | 20240601 | 0000 | 20240831 | 2331 | 100001 | 300000 | 03 | 1
3 | 2024 | 1111111112 | パターン061-01 | | | 0100001111223344000001 | 1 | パターン061-01_1号機 | 11111 | 20240702 | 0000 | 20240702 | 2359 | | 300000 | | 4
4 | 2024 | 1111111113 | パターン145-02 | 9999999991 | 1111111114 | 000000000000000000000000000001 | 3 | パターン145-02_3号機 | 00029 | 20240401 | 0000 | 20240630 | 2359 | | 300000 | | 4
    
```

CSVファイルをEXCELで開いた場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	容量停止計画ID	実需給年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源等差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備(号機単位の名称)	系統コード(号機単位)	作業開始年月日	作業開始時刻	作業終了年月日	作業終了時刻	広域受付番号	出力可能容量[kW]	容量停止計画登録状況	登録区分
1	1202400001	2024	1111111111	パターン018-01			00000000000000000000000000000001	1	パターン018-01_1号機	00006	20240601	0000	20240831	2331	100001	300000	03	2
3	2024	2024	1111111112	パターン061-01			0100001111223344000001	1	パターン061-01_1号機	11111	20240702	0000	20240702	2359		300000		4
4	2024	2024	1111111113	パターン145-02	9999999991	1111111114	000000000000000000000000000001	3	パターン145-02_3号機	00029	20240401	0000	20240630	2359		300000		4

容量停止計画IDは登録区分が4:新規採番以外の場合のみ記載する。登録区分が4:新規採番の場合は登録時に容量市場システムにて採番。

自電源のアセスメントに使用する差替先電源の容量停止計画を提出する際に記載する。

・登録区分  
 2:変更  
 3:取消  
 4:新規採番  
 ※1は使用しない

(2) 容量停止計画

② 変更・取消

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	"容量停止計画ID", "実需給年度", "電源等識別番号", "電源等の名称", "電源等差替ID", "差替元電源等識別番号", "受電地点特定番号", "枝番", "停止設備(号機単位の名称)", "系統コード(号機単位)", "作業開始年月日", "作業開始時分", "作業終了年月日", "作業終了時分", "広域受付番号", "出力可能容量[kW]", "容量停止計画登録状況", "登録区分"																		
2	1202400001	2024	1111111111	パターン018-01				000000000000000000000001	1	パターン018-01_1号機	00006	20240701	0000	20240901	0030	100001	300000	03	2
3	1202400002	2024	1111111112	パターン061-01				0100001111223344000001	1	パターン061-01_1号機	11111	20240702	0000	20240702	2359		300000		3
4	1202400003	2024	1111111113	パターン145-02	9999999991		1111111114	000000000000000000000001	3	パターン145-02_3号機	00029	20240401	0000	20240630	2359		300000		3

CSVファイルをEXCELで開いた場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	容量停止計画ID	実需給年度	電源等識別番号	電源等の名称	電源等差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備(号機単位の名称)	系統コード(号機単位)	作業開始年月日	作業開始時分	作業終了年月日	作業終了時分	広域受付番号	出力可能容量[kW]	容量停止計画登録状況	登録区分	
2	1202400001	2024	1111111111	パターン018-01			000000000000000000000001	1	パターン018-01_1号機	00006	20240701	0000	20240901	0030	100001	300000	03	2	
3	1202400002	2024	1111111112	パターン061-01			0100001111223344000001	1	パターン061-01_1号機	11111	20240702	0000	20240702	2359		300000		3	
4	1202400003	2024	1111111113	パターン145-02	9999999991		1111111114	000000000000000000000001	3	パターン145-02_3号機	00029	20240401	0000	20240630	2359		300000		3

変更・取消を行いたい容量停止計画IDを記載する。  
 容量停止計画IDは容量停止計画一覧画面にて確認可能。  
 詳細は容量市場システムマニュアル\_容量停止計画の2章を参照。

登録区分が2:変更の場合、変更したい作業期間に修正する。

・登録区分  
 2:変更  
 3:取消  
 4:新規採番  
 ※1は使用しない

# 4章 一括登録・変更対象ファイルのCSVの例・注意事項

## (3) アセスメント算定諸元

### ① 新規登録

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"実需給年月日", "情報区分", "提出事業者コード", "電源等識別番号", "0:00", "0:30", "1:00", "1:30", "2:00", "2:30", "3:00", "3:30", "4:00", "4:30", "5:00", "5:30", "6:00", "6:30", "7:00", "7:30", "8:00", "8:30", "9:00", "9:30", "10:00", "10:30", "11:00", "11:30", "12:00", "12:30", "13:00", "13:30", "14:00", "14:30", "15:00", "15:30", "16:00", "16:30", "17:00", "17:30", "18:00", "18:30", "19:00", "19:30", "20:00", "20:30", "21:00", "21:30", "22:00", "22:30", "23:00", "23:30"														
2	20240401	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
3	20240402	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
4	20240403	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
5	20240404	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
6	20240405	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
6	20240405	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

CSVファイルをEXCELで開いた場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	実需給年月日	情報区分	提出事業者コード	電源等識別番号	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	
2	20240401	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
3	20240402	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
4	20240403	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
5	20240404	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
6	20240405	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
7	20240406	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
8	20240407	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
9	20240408	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
10	20240409	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
11	20240410	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
12	20240411	01	0921	2024100101	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

各情報を提出する際は、一月分を1ファイルにまとめて記載して登録する。

- ・情報区分
- 01:発電計画
- 02:発電上限
- 03:発電量調整受電電力量
- 04:市場応札量

0:00~0:30まで(1コマ目)の実績を入力する。以降の時間帯も同様に入力する。  
※単位はkWで記載ください。

0:00~23:30まですべて記載する。

### (3) アセスメント算定諸元

#### ※注意事項

- ・1度にアップロードできる上限レコード数は26,479レコードです。  
上限レコード数を超える場合は、事業者コードごとにファイル分割を行い、複数回に分けてアップロードを実施お願いします。
- ・上限レコード数でのアップロードは約30分程度かかります。
- ・以下2つの計画の登録は並列で処理できないので、2つのうちいずれかの処理中に、計画を提出すると待ちになってしまいます。
  - ①アセスメント算定諸元
  - ②差替配分供給力





## (4) 差替配分供給力

### ※注意事項

- ・排他エラー発生時、エラーCSVにはシステムエラーとして出力されます。
- ・以下2つの計画の登録は並列で処理できないので、2つのうちいずれかの処理中に、計画を提出すると待ちになってしまいます。
  - ① アセスメント算定諸元
  - ② 差替配分供給力

(4) 差替配分供給力

① 新規登録

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"実需給年月日", "情報区分", "提出事業者コード", "電源等識別番号", "差替先電源等識別番号", "差替ID", "0:00", "0:30", "1:00", "1:30", "2:00", "2:30", "3:00", "3:30", "4:00", "4:30", "5:00", "5:30", "6:00", "6:30", "7:00", "7:30", "8:00", "8:30", "9:00", "9:30", "10:00", "10:30", "11:00", "11:30", "12:00", "12:30", "13:00", "13:30", "14:00", "14:30", "15:00", "15:30", "16:00", "16:30", "17:00", "17:30", "18:00", "18:30", "19:00", "19:30", "20:00", "20:30", "21:00", "21:30", "22:00", "22:30", "23:00", "23:30"														
2	20240401	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	20240402	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	20240403	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	20240404	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	20240405	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CSVファイルをEXCELで開いた場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	実需給年月日	情報区分	提出事業者コード	電源等識別番号	差替先電源等識別番号	差替ID	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30
2	20240401	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	20240402	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	20240403	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	20240404	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	20240405	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	20240406	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	20240407	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	20240408	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	20240409	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	20240410	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	20240411	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	20240412	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

各情報を提出する際は、一月分を1ファイルにまとめて記載して登録する。

- ・情報区分
- 01:発電計画
- 02:発電上限
- 03:発電量調整受電電力量
- 04:市場応札量

自電源のアセスメントに使用する差替先電源の差替配分供給力を提出する際に記載する。

0:00~23:30まですべて記載する。

0:00~0:30まで(1コマ目)の実績を入力する。以降の時間帯も同様に入力する。  
※単位はkWで記載ください。

(4) 差替配分供給力

② 変更

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	実需給年月日	情報区分	提出事業者コード	電源等識別番号	差替先電源等識別番号	差替ID	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	
2	20240401	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	20240402	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	20240403	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	20240404	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	20240405	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CSVファイルをEXCELで開いた場合

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	実需給年月日	情報区分	提出事業者コード	電源等識別番号	差替先電源等識別番号	差替ID	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30
2	20240401	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	20240402	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	20240403	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	20240404	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	20240405	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	20240406	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	20240407	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	20240408	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	20240409	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	20240410	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	20240411	04	0911	2024424101	2024111203	9000000004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

各情報を提出する際は、変更しない日も含め一月分を1ファイルにまとめて記載して登録する。

- ・情報区分
- 01: 発電計画
- 02: 発電上限
- 03: 発電量調整受電電力量
- 04: 市場応札量

自電源のアセスメントに使用する差替先電源の差替配分供給力を提出する際に記載する。

変更しないコマも含め0:00~23:30まですべて記載する。

0:00~0:30まで（1コマ目）の実績を入力する。以降の時間帯も同様に入力する。  
※単位はkWで記載ください。

版数	改版日	改版内容	備考
第1版	2024/3/21	新規作成	