

目次

容量市場システム マニュアル

#B00 容量停止計画

1章 容量停止計画について	
(1) 容量停止計画のシステム操作	1
2章 容量停止計画の照会	
(1) 照会手順	2
3章 容量停止計画の更新	
(1) 更新手順 (画面)	8
4章 容量停止計画の追加登録	
(1) 追加登録手順 (画面)	13
変更履歴	19

(1) 容量停止計画のシステム操作

容量停止計画のシステム操作は、以下のとおりです。

実施する操作に該当するページを参照してください。

容量停止計画の新規登録

容量停止計画の新規登録を実施する場合

容量市場システムマニュアル_一括登録・変更を参照

容量停止計画の更新・追加登録

登録済の容量停止計画情報を検索・照会する場合

2章 容量停止計画の照会

容量停止計画を変更する場合 (画面操作)

3章 容量停止計画の更新

容量停止計画を追加登録する場合 (画面操作)

4章 容量停止計画の追加登録

容量停止計画を変更・追加登録する場合 (csvファイル)

容量市場システムマニュアル_一括登録・変更を参照

(1) 照会手順

- ① 画面左上部のメニューから、[容量停止計画一覧画面]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0821管理

ログアウト

リクワイアメント・アセスメント

- アセスメント管理(共通)
- 容量停止計画一覧画面**
- アセスメント算定額元一覧画面
- 差替配分供給力一覧画面
- ペナルティ対象一覧画面
- アセスメント一覧画面(事業者毎) - 発動指令以外
- アセスメント一覧画面(事業者毎) - 発動指令
- 容量停止計画(安定・変動単独)
- 容量停止計画(変動アグリ)
- 供給指示
- 発動指令
- 需給ひっ迫のおそれ管理

お知らせ区分

検索

[容量停止計画一覧画面]をクリック

(1) 照会手順

② 容量停止計画一覧画面が表示されます。検索条件入力後、[検索]をクリックしてください。

容量市場システム ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電京管理専業部0921管理 [ログアウト](#)

容量停止計画一覧画面

[TOP](#) > [リクワイアメント・アセスメント](#) > 容量停止計画一覧画面

実需給年度	<input type="text" value="YYYY"/>	計画提出事業者コード	<input type="text" value="0921"/>	計画提出事業者名	<input type="text"/>
容量停止計画ID	<input type="text" value="半角英数字10桁"/>	計画提出日	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>		
電源等識別番号	<input type="text" value="半角英数字10桁"/>	電源等の名称	<input type="text" value="50文字以内"/>	枝番	<input type="text" value="数字4桁以内"/>
容量停止期間	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>	容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画 (広域提出) <input type="checkbox"/> 容量停止計画 (事業者提出)		
最新回次切替	<input checked="" type="checkbox"/> 最新回次のみ表示				

検索条件を入力後、[検索]をクリック

(1) 照会手順

③ 検索条件を入力し検索すると、容量停止計画の検索結果が表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理 [ログアウト](#)

容量停止計画一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面

実需給年度: 2024
容量停止計画ID: 1202400001
電源等識別番号: 2024101301
容量停止期間: YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD
最新回次切替: 最新回次のみ表示

計画提出事業者コード: 0921
計画提出事業者名:
計画提出日: 2024/04/10 ~ YYYY/MM/DD
電源等の名称: パターン013-01
枝番: 1
容量停止計画区分: 容量停止計画(広域提出) 容量停止計画(事業者提出)

[検索](#)

容量停止計画一覧

実需給年度	計画提出事業者コード	計画提出事業者名	容量停止計画ID	回次	計画提出日時	メール送信日時	容量停止計画区分	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号
2024	0921	パターン092-1	1202400001	1	2024/04/10 14:07	-	容量停止計画(広域提出)	2024101301	パターン013-01	安定電源	-	-	0100001111223344000...

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >> 最後へ>>

[一覧出力](#)

検索結果が表示される

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

(1) 照会手順

- ④ [一覧出力]をクリックすると、アセスメント算定諸元一覧の表示内容がCSVでダウンロードされます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理

容量停止計画一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面

実需給年度* 2024 計画提出事業者コード 0921 計画提出事業者名
容量停止計画ID 1202400001 計画提出日 2024/04/10 ~ YYYY/MM/DD
電源等識別番号 2024101301 電源等の名称 パターン013-01 枝番 1
容量停止期間 YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD 容量停止計画区分 容量停止計画 (広域提出) 容量停止計画 (事業者提出)
最新回次切替 最新回次のみ表示

検索

容量停止計画一覧

実需給年度	計画提出事業者コード	計画提出事業者名	容量停止計画ID	回次	計画提出日時	メール送信日時	容量停止計画区分	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号
2024	0921	パターン092-1	1202400001	1	2024/04/10 14:07	-	容量停止計画 (広域提出)	2024101301	パターン013-01	安定電源	-	-	010000111229344000...

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >> 最後へ>>

一覧出力

CSV出力

一覧出力_容量停止...csv

すべて表示

一覧出力をクリック

CSV出力

一覧出力

一覧出力_容量停止...csv

すべて表示

(1) 照会手順

- ⑤ [計画提出事業者コード]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理 [ログアウト](#)

容量停止計画一覧画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面

実需給年度: 2024
容量停止計画ID: 1202400001
電源等識別番号: 2024101301
容量停止期間: YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD
最新回次切替: 最新回次のみ表示

計画提出事業者コード: 0921
計画提出事業者名:
計画提出日: 2024/04/10 ~ YYYY/MM/DD
電源等の名称: パターン013-01
枝番: 1
容量停止計画区分: 容量停止計画 (広域提出) 容量停止計画 (事業者提出)

[検索](#)

容量停止計画一覧

実需給年度	計画提出事業者コード	計画提出事業者名	容量停止計画ID	回次	計画提出日時	メール送信日時	容量停止計画区分	電源等識別番号	電源等の名称	電源等の区分	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号
2024	0921	ターンの092-1	1202400001	1	2024/04/10 14:07	-	容量停止計画 (広域提出)	2024101301	パターン013-01	安定電源	-	-	0100001111223344000...

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 /1 次へ 最後へ>>

[一覧出力](#)

[計画提出事業者コード]をクリック

Copyright ©CCCTO. All Rights Reserved.

(1) 照会手順

- ⑥ 容量停止計画確認・変更画面が表示されます。
- ⑦ 検索条件入力後、[検索]をクリックしてください。
- ⑧ 検索結果が表示されます。

メニュー | 容量市場システム
ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理 ログアウト

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面

実需給年度	2024	計画提出事業者コード	0921	計画提出事業者名	パターン092-1
容量停止計画ID	<input type="text" value="1202400001"/>	計画提出日	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>		
電源等識別番号	<input type="text" value="2024101301"/>	電源等の名称	<input type="text" value="50文字以内"/>	枝番	<input type="text" value="数字4桁以内"/>
容量停止期間	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>	容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画（広域提出） <input type="checkbox"/> 容量停止計画（事業者提出）		

検索

容量停止計画（最新）

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	時	
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域提出）	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00	2025.

検索条件を入力後、[検索]をクリック

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画（広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

検索結果が表示される

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 /1 次へ>> 最後へ>>

編集開始
キャンセル
更新
一覧出力

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										

電力広域的運営推進機関
 Organization for Cross-regional Coordination of
 Transmission Operators, JAPAN

(1) 更新手順 (画面)

- ① 容量停止計画確認・変更画面にて編集したい対象の容量停止計画のチェックボックスにチェックを入れてください。
- ② [編集開始]をクリックしてください。

容量停止計画確認・変更画面

[TOP](#) > [リンクワイアメント・アセスメント](#) > [容量停止計画一覧画面](#) > 容量停止計画確認・変更画面

実需給年度	2024	計画提出事業者コード	0921	計画提出事業者名	パターン092-1
容量停止計画ID	<input type="text" value="1202400001"/>	計画提出日	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>		
電源等識別番号	<input type="text" value="2024101301"/>	電源等の名称	<input type="text" value="50文字以内"/>	枝番	<input type="text" value="数字4桁以内"/>
容量停止期間	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>	容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画 (広域提出) <input type="checkbox"/> 容量停止計画 (事業者提出)		

[検索](#)

容量停止計画 (最新)

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域提出)	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025...

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input checked="" type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

1-1件 (全1件)

<<最初へ <前へ 1 / 1 次へ 最後へ>>

[編集開始](#) [キャンセル](#) [更新](#) [一覧出力](#)

追加情報入力欄

編集対象情報にチェック (複数選択可) を入れ [編集開始]をクリック

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) 更新手順 (画面)

- ③ 容量停止計画を変更する場合、登録区分を変更として作業開始日時、作業終了日時を編集してください。容量停止計画を取消する場合、登録区分を取消としてください。
- ④ [更新]をクリックしてください。

容量停止計画確認・変更画面

[TOP](#) > [リンクワイアメント・アセスメント](#) > [容量停止計画一覧画面](#) > 容量停止計画確認・変更画面

実需給年度	2024	計画提出事業者コード	0921	計画提出事業者名	パターン092-1
容量停止計画ID	<input type="text" value="1202400001"/>	計画提出日	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>		
電源等識別番号	<input type="text" value="2024101301"/>	電源等の名称	<input type="text" value="50文字以内"/>	枝番	<input type="text" value="数字4桁以内"/>
容量停止期間	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>	容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画 (広域提出) <input type="checkbox"/> 容量停止計画 (事業者提出)		

[検索](#)

容量停止計画 (最新)

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時	登録区分
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域提出)	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025/03/31 23:31	登録

変更情報入力欄

容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時	登録区分
容量停止計画 (広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	<input type="text" value="2024/10/01 00:00"/>	<input type="text" value="2025/03/31 23:31"/>	<input type="button" value="登録"/>

1-1件 (全1件)

<<最初へ <前へ 1 /1 次へ >> 最後へ>>

[編集開始](#) [キャンセル](#) [更新](#)

[一覧出力](#)

作業開始日時、作業終了日時を編集し、登録区分を選択

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[更新]をクリック

(1) 更新手順 (画面)

- ⑤ 確認ダイアログが表示されます。
 変更情報入力欄の情報を更新する場合、[OK]をクリックしてください。
 変更情報入力欄の情報を更新しない場合、[キャンセル]をクリックしてください。

容量市場システム ログイン日時: 2024/04/01 12:00
 ユーザー名: 電気管理事業部 0921管理 [ログアウト](#)

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面

実需給年度	2024	計画提出事業者コード	0921	計画提出事業者名	パターン092-1
容量停止計画ID	1202400001	計画提出日	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD		
電源等識別番号	2024101301	電源等の名称	50文字以内	枝番	数字4桁以内
容量停止期間	YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD	容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画 (広域提出) <input type="checkbox"/> 容量停止計画 (事業者提出)		

[検索](#)

容量停止計画 (最新)

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	受電地点特定番号	作業開始日時	作業終了日時
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域提出)	1202400001	2024101301	0100001111223344000001	2024/10/01 00:00	2025/03/31 23:31

確認ダイアログが表示される

変更情報入力欄の更新処理を実行します。よろしいですか？

変更情報入力欄

日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時	登録区分
14:07	容量停止計画 (広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	1	パターン013...	00004	2024/10/02 00:00	2025/04/01 23:31	変更

1-1件 (全1件)

[編集開始](#) [キャンセル](#) [更新](#) [一覧出力](#)

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) 更新手順 (画面)

- ⑥ 更新した場合、その旨のメッセージが容量停止計画確認・変更画面の上部に出力されます。変更情報入力欄が更新されていることを確認してください。

容量市場システム
ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電域管理事業部0921管理
ログアウト

容量停止計画確認・変更画面

TOP > リクワイアメント・アセスメント > 容量停止計画一覧画面 > 容量停止計画確認・変更画面

更新処理を実行しました。

実需給年度	2024	計画提出事業者コード	0921	計画提出事業者名	パターン092-1
容量停止計画ID	<input type="text" value="1202400001"/>	計画提出日	<input type="text" value="YYYY/MM/DD"/> ~ <input type="text" value="YYYY/MM/DD"/>		
電源等識別番号	<input type="text" value="2024101301"/>	電源等の名称	<input type="text" value="50文字以内"/>	枝番	<input type="text" value="数字4桁以内"/>
容量	「更新処理を実行しました。」とメッセージが表示される		容量停止計画区分	<input type="checkbox"/> 容量停止計画 (広域提出) <input type="checkbox"/> 容量停止計画 (事業者提出)	

検索

容量停止計画 (最新)

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域提出)	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025/10/01 00:00

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

<<最初へ
<前へ
1 / 1
次へ
最後へ>>

編集開始
キャンセル
更新
一覧出力

編集箇所が更新される

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										

(1) 更新手順 (画面)

- ⑦ 更新を完了した場合、変更の結果が一括登録・変更画面にて表示されます。
登録ファイル名の項目に「画面から登録」というステータスで表示されます。
更新処理終了後、登録結果がNGと表示された場合はNGのリンクをクリックすると、NG結果のcsvファイルがダウンロードされます。
登録結果がOKと表示された場合は容量停止計画一覧画面で再検索すると画面に更新した容量停止計画が表示されます。

容量市場システム ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理 [ログアウト](#)

一括登録・変更結果確認画面

[TOP](#) > [その他共通](#) > [一括登録・変更結果確認画面](#)

ファイル種別	容量停止計画	登録ファイル名	150文字以内		
事業者コード	0921	事業者名		ユーザー名	50文字以内
登録日時	YYYY/MM/DD HH:MM ~ 2024/04/01 23:59	登録結果NGのみ表示	<input type="checkbox"/>		

[検索](#)

一括登録・変更結果確認一覧 (検索結果)

一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザー名	登録結果
322	2024/04/01 12:00	容量停止計画	画面から登録	0921	パターン092-1	電気管理事業部0921...	OK

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 / 1 次へ 最後まで>>

[一覧出力](#)

「画面から登録」と表示される

(1) 追加登録手順 (画面)

- ① 容量停止計画確認・変更画面にて追加情報入力欄の[編集開始]をクリックしてください。

容量市場システム ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザー名: 電気管理事業部0921管理 [ログアウト](#)

[検索](#)

容量停止計画 (最新)

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域提出)	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 / 1 次へ 最後へ>>

[編集開始](#) [キャンセル](#) [更新](#) [一覧出力](#)

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										
2024	-	-	-										

[編集開始](#) [キャンセル](#) [表示](#) [更新](#)

添付資料

アップロードするファイルを選択してください [ファイル選択](#) [アップロード](#)

[戻る](#)

[編集開始]をクリック

(1) 追加登録手順 (画面)

- ③ [表示]をクリックすると、画面に電源等の名称、受電地点特定番号、停止設備、系統コードといった電源の情報が表示されます。
※[表示]のクリック後に容量停止計画を追加・修正したい場合は、[編集開始]、入力欄をクリアする場合は[キャンセル]をクリックしてください。
- ④ [更新]をクリックしてください。
※[更新]のクリック前に「電源等の名称」、「受電地点特定番号」、「停止設備」、「系統コード」の表示内容を確認してから[更新]をクリックしてください。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 容量 花子 552

ログアウト

電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時	登録区分
0000000094	容量市場株式会...			11000000000000000000...	1	1号機	K0001	2024/04/01 00:00	2024/04/01 00:30	新規採番
										新規採番
										新規採番
										新規採番
										新規採番
										新規採番
										新規採番
										新規採番
										新規採番
										新規採番

1-99件 (全99件) <<最初へ <前へ 1 /1 次へ >> 最後へ>>

編集開始 キャンセル 更新 一覧出力

追加情報入力欄

電源等の情報が表示される

編集開始 キャンセル 表示 更新

添付資料

アップロードするファイルを選択してください ファイル選択 アップロード

[更新]をクリック

戻る

(1) 追加登録手順 (画面)

- ⑤ 確認ダイアログが表示されます。
追加情報入力欄の情報を更新する場合、[OK]をクリックしてください。
追加情報入力欄の情報を更新しない場合、[キャンセル]をクリックしてください。

The screenshot displays the '容量市場システム' (Capacity Market System) interface. At the top, there is a navigation menu and a header bar with the system name, login date (2024/04/01 12:00), user name (容量 花子 552), and a 'ログアウト' (Logout) button. Below the header is a table listing capacity stop plans. The table has columns for checkboxes, year, date, time, plan name, ID, and company name. Three rows are visible, all with checkboxes selected. Below the table is a pagination bar showing '1-99件 (全99件)' and navigation buttons. There are buttons for '編集開始' (Start Editing), 'キャンセル' (Cancel), and '更新' (Update). A '一覧出力' (List Output) button is on the right. The main area is titled '追加情報入力欄' (Additional Information Input Field). It contains a table with columns for '電源等識別番号' (Power Identification Number), '電源等の名称' (Power Name), '差替ID' (Replacement ID), '差替元電源等' (Replacement Source), '系統コード' (System Code), and '登録区分' (Registration Category). The first row has values: 0000000094, 容量市場株式会..., K0001, and 新規採番. A confirmation dialog box is overlaid on the table, with a red dashed border. The dialog text reads: '追加情報入力欄の更新処理を実行します。よろしいですか?' (Execute update processing for the additional information input field. Is it okay?). It has 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons. A yellow callout box with a red border points to the dialog, containing the text '確認ダイアログが表示される' (Confirmation dialog is displayed). At the bottom of the main area, there are buttons for '編集開始' (Start Editing), 'キャンセル' (Cancel), '表示' (Display), and '更新' (Update). Below this is a '添付資料' (Attachments) section with a text input field and buttons for 'ファイル選択' (File Selection) and 'アップロード' (Upload). A '戻る' (Back) button is at the bottom right. The footer contains the text 'Copyright OCCTO. All Rights Reserved.'

(1) 追加登録手順 (画面)

⑥ 更新した場合、その旨のメッセージが容量停止計画確認・変更画面の上部に出力されます。

☰
容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
 ユーザー名: 電気管理事業部0921管理

ログアウト

容量停止計画確認・変更画面

[TOP](#) > [リクワイアメント・アセスメント](#) > [容量停止計画一覧画面](#) > 容量停止計画確認・変更画面

更新処理を実行しました。

実需給年度: 2024

容量停止計画ID:

電源等識別番号:

容量停止期間:

計画提出事業者コード: 0921

計画提出事業者名: パターン092-1

計画提出日: ~

電源等の名称:

枝番:

容量停止計画区分: 容量停止計画 (広域提出) 容量停止計画 (事業者提出)

「更新処理を実行しました。」とメッセージが表示される

容量停止計画 (最新)

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域提出)	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00	2025

変更情報入力欄

選択	実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時
<input type="checkbox"/>	2024	2024/04/10 14:07	容量停止計画 (広域...	1202400001	2024101301	パターン013-01	-	-	0100001111223344000001	1	パターン013...	00004	2024/10/01 00:00

1-1件 (全1件)

追加情報入力欄

実需給年度	計画提出日時	容量停止計画区分	容量停止計画ID	電源等識別番号	電源等の名称	差替ID	差替元電源等識別番号	受電地点特定番号	枝番	停止設備	系統コード	作業開始日時	作業終了日時
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) 追加登録手順 (画面)

- ⑦ 登録を実施した場合、登録の結果が一括登録・変更画面にて表示されます。
登録ファイル名の項目に「画面から登録」というステータスで表示されます。
更新処理終了後、登録結果がNGと表示された場合はNGのリンクをクリックすると、NG結果のcsvファイルがダウンロードされます。
登録結果がOKと表示された場合は容量停止計画一覧画面で再検索すると画面に新規登録した容量停止計画が表示されます。

容量市場システム

ログイン日時: 2024/04/01 12:00
ユーザ名: 電気管理事業部0921管理 [ログアウト](#)

一括登録・変更結果確認画面

TOP > その他共通 > 一括登録・変更結果確認画面

ファイル種別: 容量停止計画
登録ファイル名: 150文字以内
事業者コード: 0921
事業者名:
ユーザ名: 50文字以内
登録日時: YYYY/MM/DD HH:MM ~ 2024/04/01 23:59
登録結果NGのみ表示:

[検索](#)

一括登録・変更結果確認一覧 (検索結果)

一括登録・変更管理ID	登録日時	ファイル種別	登録ファイル名	事業者コード	事業者名	ユーザ名	登録結果
322	2024/04/01 12:00	容量停止計画	画面から登録	0921	パターン092-1	電気管理事業部0921...	OK

1-1件 (全1件) <<最初へ <前へ 1 / 1 次へ >> 最後へ>>

[一覧出力](#)

「画面から登録」と表示される

登録結果が表示される

